Posa dei cavi Tandem con KaControl (*C1)



Informazioni per la posa dei cavi:

- Attenersi alle indicazioni sui tipi e sulla posa dei cavi in conformità alla norma VDE 0100.
- Senza * NYM-J. N. fili necessari per il collegamento, incl. conduttore di protezione, indicato. Sezione trasversale non indicata, la lunghezza del cavo confluisce nel calcolo della sezione trasversale.
- Con * IY(ST)Y 0,8 mm. Posare separato dai cavi di alta tensione.
- Con ** UNITRONIC BUS LD 0,22 mm2. Posare separato dai cavi di alta tensione.
- Se si utilizzano tipi di cavi diversi, assicurarsi che le specifiche siano equivalenti a quelle indicate.
- Lunghezza cavo BUS fra dispositivo di comando ambiente KaController e apparecchio 1: max. 30 m.
- N. max. apparecchi collegati in parallelo: 6 unità. Tramite apposite schede CANBus tipo 3260701 (vedere accessori) obbligatorie per singolo apparecchio, ampliamento max. 30 unità.
- Lunghezza cavo BUS dall'apparecchio 1 all'ultimo apparecchio: max. 30 m. Tramite apposite schede CANBUS di tipo 3260701 (vedere accessori) per gli apparecchi specifici: max. 300 m.